



FAST HF 5.8GHz

Indeks	CR-211321-01
Zasięg działania	max 8m
Horyzontalny kąt działania	360°
Regulacja czasu świecenia	10s-12min
Czułość czujnika	10-2000lx
Maksymalne obciążenie	1200VA
Napięcie zasilania	220-240V~ 50Hz
Moc w stanie czuwania	Psb ≤ 0,5W
Stopień ochrony	IP20
Kolor	biały

Cechy

- Radarowy czujnik HF
- Reaguje na ruch
- Automatycznie włącza/wyłącza oświetlenie
- Dookólny zasięg
- Przeznaczony do montażu w oprawach oświetleniowych

Korzyści

- Wysoka jakość i czułość
- Kompaktowe wymiary
- Oszczędność energii

